

Dali Sensorcoupler Hf Ls Li

Kod ElektriKo: 82361 Kod Osram: 4052899141728



Dane techniczne:

- Częstotliwość znamionowa **50Hz**
- Moc **0,3W**
- Napięcie [V] **230V**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Wymiary [mm] **Długość 118,0 mm Szerokość 30,0 mm Wysokość 21,0 mm Masa produktu 50,00 g**
Odległość otworów montażowych, długość 110,0 mm
- Częstotliwość znamionowa **50Hz**
- Moc **0,3W**
- Napięcie [V] **230V**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Wymiary [mm] **Długość 118,0 mm Szerokość 30,0 mm Wysokość 21,0 mm Masa produktu 50,00 g**
Odległość otworów montażowych, długość 110,0 mm
- Masa produktu **85.00 g**
- Napięcie znamionowy **24 48 V**
- Częstotliwość sieciowa **0 Hz**
- Prąd znamionowy **1.50 A**
- Sprawność EUZ **92 %**
- Napięcie wejściowe **24 48 V**
- Napięcie wyjściowe **21 45 V**
- Prąd wyjściowy **350 / 700 mA**
- Moc wyjściowa **67 W**
- Straty mocy **5.0 W**
- Izolacja między obwodem pierw i wtórnym **3.75 kV**
- Długość **172.0 mm**
- Wysokość **20.0 mm**
- Szerokość **42.0 mm**
- Odległość otworów montażowych, długość **164.0 mm**
- Przekrój przewodu, strona wyjściowa **0.5 1.5 mm²**
- Długość przewodu, strona wejściowa **10 mm**
- Przekrój przewodu, strona wejściowa **0.5 1.5 mm²**
- Materiał obudowy **Tworzywo sztuczne**
- Zakres temperatury otoczenia **-20 +50 °C**

- Maks. temperatura obudowy **110 °C**
- Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc **75 °C**
- Zakres temperatury magazynowania **-30 85 °C**
- Trwałość SE **50000 h**
- Interfejs ściemniany **DALI**
- Maks. długość przewodu -
- Zakres regulacji **0.1 100 %**
- Ściemnianie **Tak**
- Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe **Automatycznie odwracalne**
- Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe **Automatycznie odwracalne**
- Bez zabezp. przeciwprzeciążeniowego **Tak**
- Nadaje się do opraw o kl. ochronności **II**
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem **Automatycznie odwracalne**
- Znaki stacji badawczych **CE**
- Typ zabezpieczenia **IP20**

DALI Sensor Coupler E

- Podłączenie światła i czujników obecności w systemach DALI
- Możliwość montażu sufitowego lub niezależnego za pomocą zestawu ECO CI KIT
- Odpowiedni do oświetlenia zewnętrznego i czujników wykrywania obecności osób w pomieszczeniu
- Instalacja w oprawach przemysłowych i biurowych
- Korytarze
- Domy towarowe

DALI Sensor Coupler HF LS LI

- Podłączenie światła i czujników obecności w systemach DALI
- Możliwość montażu sufitowego lub niezależnego za pomocą zestawu ECO CI KIT
- Montaż w oprawie i sufitowy
- Instalacja w oprawach przemysłowych i biurowych
- Instalacja w oprawach o stopniu ochrony IP
- Wysokie pomieszczenia