

# Inwerter 1-fazowy Growatt MIN 3000 TL-XE (AFCI)

Kod ElektriKo: 102873



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc **3000 W**
- Częstotliwość **50 Hz / 60 Hz**
- Liczba faz w sieci **1 - fazowy**
- Moc **3000 W**
- Częstotliwość **50 Hz / 60 Hz**
- Liczba faz w sieci **1 - fazowy**

Dane techniczne:- Maksymalna moc paneli fotowoltaicznych: 4200W

- Maksymalne napięcie DC: 500V
- Napięcie startu: 100V
- Maksymalne natężenie prądu DC: 12.5A/12.5A
- Moc wyjściowa AC: 3000W
- Maksymalne natężenie prądu AC: 13.6A
- Sprawność maksymalna 98.2%
- Nominalne napięcie baterii - 350V
- Waga - 10.8kg
- Wbudowane ograniczniki przepięć DC typu II
- Przystosowany do analizy konsumpcji własnej (wymagany Growatt Smart Meter)
- Inteligentne diagnozowanie I-V ciągu i aktywne wykrywanie problemów
- Lekki/trwały/ognioodporny - pokrywa z wysokowytrzymałego poliwęglanu
- Wbudowany rozłącznik DC
- Monitoring zwarcia doziemnego
- Monitoring parametrów sieci
- Zintegrowany system monitorowania przebiecia prądu
- Zabezpieczenie przed odwróconą polaryzacją
- IP65 (możliwość montażu na zewnątrz budynku)
- Liczba MPPT: 2