

Czujnik MIKROFALOWY 1200W 360* IP20 OKRĄGLY Biały

Kod ElektriKo: 58285 Kod Bemko: B52-SES60WH



Dane techniczne:

- Stopień ochrony IP **IP20**
- Moc **1200W**
- Pole detekcji **360°**
- Próg zadziałania **>3-2000lux**
- Zasięg detekcji **1-8m**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Moc **1200W**
- Pole detekcji **360°**
- Próg zadziałania **>3-2000lux**

- Zasięg detekcji **1-8m**

Mikrofalowy czujnik ruchu jest aktywnym detektorem ruchu - zintegrowany element pomiarowy wysyła elektromagnetyczne fale wysokiej częstotliwości i odbiera ich echo. Czujnik wykrywa zmiany w echu, wywołane nawet najmniejszym poruszeniem w obserwowanym obszarze, wysoka częstotliwość pracy (5,8 GHz), niewielka emisja mocy (<10mW), kąt widzenia 360° z kątem otwarcia 120°, regulacja załączania oświetlenia od 10 sek. do 12 min., regulacja na natężenie światła od 3 do 2000 lux, zasięg wykrywania ruchu od 2m do 12m (w temperaturze otoczenia 24°C), wbudowany czujnik zmierzchowy i przekaźnik czasowy, maksymalne obciążenie dołączonych źródeł światła: 1200W, przeznaczony do załączania opraw oświetleniowych, detekcja ruchu przez szkło, tworzywa sztuczne, płyty kartonowo-gipsowe, brak wpływu temperatury na detekcję.