


Automat schodowy ASM-01

Kod ElektriKo: 60130 Kod ZameL: EXT1000004



Dane techniczne:

- Napięcie [V] **230 V AC**
- Znamionowy pobór prądu **48 mA**
- Waga **0.08**
- Napięcie [V] **230 V AC**
- Znamionowy pobór prądu **48 mA**
- Waga **0.08**
- Stopień ochrony **IP20**
- Maksymalna moc przekaźnika **4000 VA**
- Styki **1NO**
- Napięcie maksymalne styków **250 V**
- Zakres nastaw czasu t **potencjometr 0.2 ÷ 10 min**
- Prąd przekaźnika **16 A**
- Mocowanie obudowy **szyna TH-35 (PN-EN 60715)**

Automat schodowy ASM-01 służy do sterowania oświetleniem na korytarzach lub klatkach schodowych. Po wyzwoleniu układu, załącza on oświetlenie na czas ustawiony przez użytkownika, po czym następuje automatyczne wyłączenie. Czas pracy może być płynnie regulowany w zakresie od 10 s do 10 min przy pomocy potencjometru znajdującym się na

panelu czołowym automatu. Automat schodowy ASM-01 można stosować również jako przekaźnik czasowy realizujący funkcję opóźnionego wyłączenia.