

# Przełącznik elektromagnetyczny PEM-02/230

Kod ElektriKo: 60211 Kod Zamel: EXT1000099



## Dane techniczne:

- Napięcie zasilania **230 V AC/DC**
- Znamionowy pobór prądu **21,5 mA**
- Waga **0.07**
- Napięcie zasilania **230 V AC/DC**
- Znamionowy pobór prądu **21,5 mA**
- Waga **0.07**
- Stopień ochrony **IP20**
- Maksymalna moc przełącznika **4000 VA**
- Styki **21NO/NC**
- Napięcie maksymalne styków **250 V**
- Prąd przełącznika **8 A**
- Mocowanie obudowy **szyna TH35 (PN-EN 60715)**

Przełączniki elektromagnetyczne można wykorzystywać gdy istnieje potrzeba zwiększenia prądów obciążenia odbiorników energii elektrycznej. Zapewniają galwaniczną izolację pomiędzy układem sterowania a obciążeniem. Posiadają na wyjściu beznapięciowe styki NO/NC, co pozwala na podłączenie napięcia z przedziału 0 ÷ 250 V AC.