

Dzwonek Bezprzewodowy Bat. Sattino Hermetyczny Zaś. 100m

Kod ElektriKo: 78768 Kod ZameL: Sun10000021



Dane techniczne:

- Stopień ochrony **IP20**
- Bateria **R14, CR2032**
- Napięcie zasilania [V] **3 V DC**
- Stopień ochrony **IP20**
- Bateria **R14, CR2032**
- Napięcie zasilania [V] **3 V DC**
- Kolor urządzenia **grafit + srebrny**
- Kolor przycisku **srebrny**
- Opakowanie zbiorcze (komplet) **10 [szt.]**
- Waga urządzenia **130 g**
- Waga przycisku **40 g**
- Wymiary urządzenia **125 x 120 x 30 mm**
- Wymiary przycisku **85 x 26 x 32 mm**

- Głośność 80 dB
- Stopień ochrony urządzenia IP20
- Stopień ochrony przycisku IP44
- Zasięg działania urządzenia 150 m
- Zasięg działania przycisku 150 m
- Okres gwarancji 24 miesiące
- Zasilanie urządzenia 6 V DC
- Zasilanie baterijne R14, CR2032
- Ilość baterii 5
- Zasilanie przycisku 3 V DC
- Regulacja głośności Tak
- Bezprzewodowy Tak
- Materiał wykonania tworzywo sztuczne
- Współpraca z retransmiterem Tak
- Ilość melodii 8
- Sygnalizacja świetlna Tak
- Współpraca z wieloma przyciskami Tak
- Temperaturowy zakres pracy urządzenia 0 ÷ 35 °C
- Temperaturowy zakres pracy przycisku -20 ÷ 35 °C
- Certyfikat CE Tak
- Ilość pilotów w komplecie 1 [szt.]
- Częstotliwość 433,92 MHz
- Możliwość zasilania zasilaczem Tak
- Typ kodowania stały | manualny
- Transmisja 1
- Tryb pracy 1
- Znamionowe napięcie zasilania 6 V DC
- Pobór prądu 0,0047 A

Opis dzwonka:

- Idealny jako dzwonek do drzwi, wewnętrzne urządzenie przywoławcze lub alarm osobisty,
- przydatny w domu, firmie lub osobom wymagającym opieki,
- nie wymaga instalacji dzwonekowej,
- dzwonek zasilany bateryjnie,
- czoło obudowy z aluminium,
- transmisja radiowa (częstotliwość 433,92 MHz),
- zasięg działania*: 100 m w terenie otwartym,
- możliwość zwiększenia zasięgu działania dzwonka przez zastosowanie retransmitera typ RT 228,
- możliwość współpracy z przyciskiem ST-300P i ST-400P,
- możliwość przypisania dwóch przycisków do jednego dzwonka,
- możliwość przypisania dowolnej ilości dzwonek do jednego przycisku,
- cztery dźwięki do wyboru (Westminster, Ding Dong, dzwony rurowe, trąbka) – możliwość rozpoznania miejsca przywołania,