

Czujnik Ruchu 180st. Ip65, 1200w, Czarny

Kod ElektriKo: 83293 Kod Orno: Or-cr-236/b



Dane techniczne:

- Kąt detekcji **180°**
- Moc **1200W (żarówki i oświetlenie LED), 300 W (światłówki)**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Kolor **czarny**
- Czas pracy **min: 10 sek.±5 sek. max: 7 min.±2 min.**
- Zasilanie źródła światła **~230V/50Hz**
- Zasięg detekcji **max. 12 m**
- Kąt detekcji **180°**
- Moc **1200W (żarówki i oświetlenie LED), 300 W (światłówki)**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Kolor **czarny**
- Czas pracy **min: 10 sek.±5 sek. max: 7 min.±2 min.**
- Zasilanie źródła światła **~230V/50Hz**
- Zasięg detekcji **max. 12 m**
- pasywny czujnik podczerwieni (występują modele z dwoma czujnikami ruchu PIR)
- służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi
- do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
- współpracuje z oświetleniem LED-owym
- mechaniczna regulacja pionowa

- regulacja: czasu świecenia (TIME) i czułości natężenia światła (LUX)
- dostępne kolory: biały, czarny