

Czujnik Ruchu 360st, Strefowy, Ip20, 2000w, Biały

Kod ElektriKo: 83299 Kod Orno: Or-cr-247



Dane techniczne:

- Kąt detekcji **360°**
- Moc **2000W**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Kolor **biały**
- Czas pracy **min: 10 sek.±3 sek. max: 30min.±2 min.**
- Zasilanie źródła światła **~230V/50Hz**
- Zasięg detekcji **4m x 20m (montaż na wys. 4-10m)**
- Kąt detekcji **360°**
- Moc **2000W**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Kolor **biały**
- Czas pracy **min: 10 sek.±3 sek. max: 30min.±2 min.**
- Zasilanie źródła światła **~230V/50Hz**
- Zasięg detekcji **4m x 20m (montaż na wys. 4-10m)**
- pasywny czujnik podczerwieni z kierunkowym wykrywaniem ruchu
- służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi
- do zastosowania wewnątrz pomieszczeń
- współpracuje z oświetleniem LED-owym
- regulacja: czasu świecenia (TIME) i czułości natężenia światła (LUX)

- nadaje się do zastosowania w dużych pomieszczeniach np. halach magazynowych, poczekalniach lub ciągach komunikacyjnych (korytarzach)
- dostępne kolory: biały
- pasywny czujnik podczerwieni (występują modele z dwoma czujnikami ruchu PIR)
- służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi
- do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
- współpracuje z oświetleniem LED-owym
- mechaniczna regulacja pionowa
- regulacja: czasu świecenia (TIME) i czułości natężenia światła (LUX)
- dostępne kolory: biały, czarny