

# Czujnik Ruchu 360st. Ip20, 1200w, Czarny

Kod ElektriKo: 83301 Kod Orno: Or-cr-203/b



## Dane techniczne:

- Kąt detekcji **360°**
- Moc **1200W**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Kolor **czarny**
- Czas pracy **min: 10 sek.±3 sek. max: 7min.±2 min.**
- Zasilanie źródła światła **~230V/50Hz**
- Zasięg detekcji **max. 6 m**
- Kąt detekcji **360°**
- Moc **1200W**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Kolor **czarny**
- Czas pracy **min: 10 sek.±3 sek. max: 7min.±2 min.**
- Zasilanie źródła światła **~230V/50Hz**
- Zasięg detekcji **max. 6 m**
- pasywny czujnik podczerwieni
- służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi
- do zastosowania wewnątrz pomieszczeń
- współpracuje z oświetleniem LED-owym
- regulacja: czasu świecenia (TIME) i czułości natężenia światła (LUX)
- dostępne kolory: biały, czarny

- pasywny czujnik podczerwieni (występują modele z dwoma czujnikami ruchu PIR)
- służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi
- do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
- współpracuje z oświetleniem LED-owym
- mechaniczna regulacja pionowa
- regulacja: czasu świecenia (TIME) i czułości natężenia światła (LUX)
- dostępne kolory: biały, czarny