

Czujnik Ruchu Z Sygnalizacją Bezprzewodową, Ip44, 120m

Kod ElektriKo: 83309 Kod Orno: Or-ma-705



Dane techniczne:

- Kąt detekcji **czujnika: 45°**
- Stopień ochrony IP **IP44**
- Kolor **biały**
- Zasięg detekcji **do 120 m (w terenie otwartym)**
- Kąt detekcji **czujnika: 45°**
- Stopień ochrony IP **IP44**
- Kolor **biały**
- Zasięg detekcji **do 120 m (w terenie otwartym)**
- **zasilanie pagera:** 3x1,5V, LR14 (brak w zestawie) opcja podłączenia zasilacza 6VDC (brak w zestawie)
- **zasilanie czujnika:** 3x1,5V AAA (brak w zestawie)

- **zasięg:** do 120 m (w terenie otwartym)
- **kąt detekcji czujnika:** 45°
- **zasięg wykrywania czujnika:** 5-8 m
- **poziom głośności:** 95 dB
- **wymiary pagera:** 92 x 128 x 41 mm (szer./wys./gł)
- **wymiary czujnika:** 68 x 105 x 42 mm (szer./wys./gł)

Czujnik ruchu do kontroli drzwi wejściowych, korytarzy, pomieszczeń magazynowych, piwnic, wjazdów, parkingów itp., z powiadomieniem na pager oraz sygnalizacją słabych baterii. Urządzenie posiada możliwość automatycznego logowania dodatkowych czujników i odbiorników. Opcja zasilania odbiornika z zasilacza 6V DC. Możliwość montażu na zewnątrz (wodoodporny czujnik).

- pasywny czujnik podczerwieni (występują modele z dwoma czujnikami ruchu PIR)
- służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi
- do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
- współpracuje z oświetleniem LED-owym
- mechaniczna regulacja pionowa
- regulacja: czasu świecenia (TIME) i czułości natężenia światła (LUX)
- dostępne kolory: biały, czarny