

Czujnik Obecności 360st. Ip20, 800w

Kod ElektriKo: 83342 Kod Orno: Or-cr-235



Dane techniczne:

- Kąt detekcji **360°**
- Moc **800W**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Czas pracy **min: 10 sek.±3 sek. max: 15 min.±2 min.**
- Zasilanie źródła światła **~230V/50Hz**
- Zasięg detekcji **max. 6 m**
- Kąt detekcji **360°**
- Moc **800W**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Czas pracy **min: 10 sek.±3 sek. max: 15 min.±2 min.**
- Zasilanie źródła światła **~230V/50Hz**
- Zasięg detekcji **max. 6 m**
- pasywny czujnik podczerwieni
- służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi przy jednoczesnej oszczędności energii elektrycznej
- do zastosowania wewnątrz pomieszczeń
- współpracuje z oświetleniem LED-owym
- regulacja: czasu świecenia (TIME) i czułości natężenia światła (LUX)
- wyższa inteligencja i większa dokładność (wykrywanie nawet nieznacznych ruchów)
- dostępne kolory: biały

Czujniki ruchu - montaż w sufitach podwieszanych. Czujniki ruchu firmy ORNO