

Zasilacz LED AVAR DALI SET 40W

Kod ElektriKo: 97853 Kod Kanlux: 28512



Dane techniczne:

- Moc maksymalna [W] **45**
- Kolor **biały**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **20**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **182g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **1**
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym **II**
- Możliwość współpracy ze ściemniaczem **DALI**
- Materiał **tworzywo sztuczne**
- Napięcie wejściowe - PRI [V] **220-240**
- Rodzaj zasilacza **stałoprądowy**
- Maksymalna temperatura Ta [°C] **50**
- Prąd wyjściowy - SEC [mA] **950**
- Tc [°C] **85**

- Możliwość montażu na powierzchniach normalnie palnych **tak**
- Zabezpieczenie zwarciovie **1**
- Akcesoria **220-240 AC**
- λ **0,98**
- Zabezpieczenie termiczne **110°C**
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe **1**
- Moc maksymalna [W] **45**
- Kolor **biały**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **20**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **182g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **1**
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym **II**
- Możliwość współpracy ze ściemniaczem **DALI**
- Materiał **tworzywo sztuczne**
- Napięcie wejściowe - PRI [V] **220-240**
- Rodzaj zasilacza **stałoprądowy**
- Maksymalna temperatura Ta [°C] **50**
- Prąd wyjściowy - SEC [mA] **950**
- Tc [°C] **85**
- Możliwość montażu na powierzchniach normalnie palnych **tak**
- Zabezpieczenie zwarciovie **1**
- Akcesoria **220-240 AC**
- λ **0,98**
- Zabezpieczenie termiczne **110°C**
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe **1**

Zasilacz LED AVAR DRIVER

